

Configuration de base d'un élément actif Cisco

Voici une configuration de base utilisable en copié/collé pour réaliser vos pré-configuration.

Elle permet de mettre le nom de la machine, le mot de passe pour le mode configuration, le mot de passe pour le mode console et le mot de passe pour les sessions vty (ici, 2 autorisé seulement).

On demande aussi à ne pas être dérangé lors de l'utilisation de la console par les messages systèmes.

Aussi, la bannière indispensable pour indiquer les risques encouru par un utilisateur non autorisé.

```
conf t

hostname X

enable secret XYXYXYXYXY

banner motd % =====Toute personne non autorise se verra poursuivi en fonction des lois en
vigueur ===== %

service password-encryption

no ip domain-lookup

line console 0

password XXXXYXXXXX

login

logging synchronous

line vty 0 2
```

password YYYYYXYYYY

login

logging synchronous

exit

Created 2024-03-25 22:58:31 UTC by Nicolas

Updated 2025-02-01 00:59:45 UTC by Nicolas